


MONTAGESTÜCKLISTE

Artikel-Nr.: AKV 5.60ST
Artikelbezeichnung: Aufputzkleinverteiler 5-reihig
Abteilung: Montage
Abmessungen [mm]: 337x828x90
Gewicht [kg]: 0,00
Datenblattnummer:



Pos.	Artikel-Nr.	Stk.	Artikelbezeichnung
1	3KUN0228	4	Mittelteile UKV
2	3KUN0243	2	Schieber AKV/UKV oben und unten
3	3KUN0247	2	Ober-/Unterteil AKV/UKV
4	2NOR0093	10	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-4x8
5	2NOR0094	8	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A3K)-4x12
6	1ELE0045	1	STK-UKV-N16-N16-PE32 Klemmleiste UKV mit Steckklemmen N= 14+2-14+2 PE=28+4 Federsteckanschluss bis 4mm ² Schraubanschluss bis 25mm ² Stromstärke: bis 76A Stromspannung: bis 450V IP20
6.1	3KUN1818	1	KMST-UKV Halter Steckklemmen UKV

MONTAGESTÜCKLISTE

6.2	2ELE2288	2	STK-N16 Zusätzliche N-Schiene 14+2 Federsteckanschluss bis 4mm ² Schraubanschluss bis 25mm ² Stromstärke: bis 76A Stromspannung: bis 450V IP20
6.3	2ELE2292	1	STK-PE32 zusätzliche PE-Schiene 28+4 Federsteckanschluss bis 4mm ² Schraubanschluss bis 25mm ² Stromstärke: bis 76A Stromspannung: bis 450V IP20
6.4	2NOR0202	4	Pan Head Kreuzschlitz 4x20
6.5	2SON0013	1	Microsnap Lagerbeutel 60x130x0,05
7	1MET0001	1	Geräteträger MV/KV 5-reihig
7.1	3MET1336	2	Längsschiene MV/KV 5-reihig
7.2	3MET1334	5	Hutschiene 7,5mm; L=260mm
7.3	2NOR0349	20	Blindniete 3x5mm ALU
8	3KUN1805	1	Abdeckung AKV/UKV 5-reihig
8.1	3KUN0274	1	Abdeckung 2-reihig mit Kopp
8.2	3KUN0277	1	Abdeckung AKV/UKV 3-reihig Alphatec
8.3	3KUN0244	1	Verbindungsleiste für Abdeckungen
9	1TUE0004	1	Tür UKV/AKV 5.60 montiert
9.1	3MET1338	1	Tür 5.60 UKV/AKV

MONTAGESTÜCKLISTE

9.2	3KUN0219	2	Scharnier AKV/UKV
9.3	3KUN0207	1	Türverschluss AKV/UKV montiert
10	3MET1486	1	Rahmen 5.60 AKV/AMV
11	2ELE2271	1	Aufkleber Auflistung Stromkreise
12	1SON0027	1	Montagesatz AKV_AMV
12.1	2SON0013	1	Microsnap Lagerbeutel 60x130x0,05
12.2	2NOR0205	4	Pan Head Kreuzschlitz 4x40
12.3	2KUN0016	4	Hochprofilkappe Typ 85
12.4	2NOR0201	1	Pan Head Kreuzschlitz 4x16
12.5	2NOR0094	4	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A3K)-4x12

Montageanweisung: Hilfestellung zur Montage AKV allgemein Nr. MA 1032_001



Die Bebilderung, dient nur zur Unterstützung, genauere Angaben zu Artikel und Stückzahl ist der Montagestückliste zu entnehmen.

Diese Aufkleber sind seitlich an der Stretchfolie anzubringen, ist an der Seite nicht ausreichend Platz, **nur dann**, kann der Aufkleber auf der Oberseite des Kartons angebracht werden.



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Montage Unterverteilungen

Nr.: AA0015_001

Besteht ein Produkt aus zwei Teilen, sind diese mit einem **Paketband** zu verbinden.



Beschriftung Teil 2

Beschriftung Teil 1

Teil 1 und Teil 2 verbunden

Klebeband braun zum zusammenkleben
zweier Kartonagen

Klebeband weiß zum ankleben von
Zubehörartikeln



Diese Wannen sind **nur für den Kunden Elektro Kellner** zu verwenden.
Zu erkennen an der gelaserten Schneidekante an der Längsseite.



gelaserte Kante



Wird eine Türe mit Kunststoffeinsatz verpackt, ist auf dem Karton der Aufkleber anzubringen, dass es sich um eine Türe mit Kunststoffeinsatz handelt.

Achtung:

Ist absehbar, dass ein Auftrag nicht bis 14 Uhr fertig gestellt werden kann, ist dies dem Hauptbüro unverzüglich zu melden.

Bei der Montage von lackierten Rahmen und Türen, sind unbedingt die am Arbeitsplatz zur Verfügung liegenden

„weißen Baumwollhandschuhe“

zu verwenden.



Bei verschmutzten pulverbeschichteten Blechteilen, sind diese mit dem dafür vorgesehenen Reinigungsmittel zu reinigen.