



MONTAGESTÜCKLISTE

Artikel-Nr.: UKV 3.36ST
Artikelbezeichnung: Unterputzkleinverteiler 3-reihig
Abteilung: Montage
Abmessungen [mm]: 354x594x90
Gewicht [kg]: 0,00
Datenblattnummer:



Pos.	Artikel-Nr.	Stk.	Artikelbezeichnung
1	3KUN0228	2	Mittelteile UKV
2	3KUN0243	2	Schieber AKV/UKV oben und unten
3	3KUN0247	2	Ober-/Unterteil AKV/UKV
4	2NOR0093	6	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-4x8
5	2NOR0094	8	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A3K)-4x12
6	1SON0025	1	Montagesatz Zwischenstücke Rahmen UKV
6.1	2NOR0203	4	Pan Head Kreuzschlitz 4x25
6.2	2NOR0202	4	Pan Head Kreuzschlitz 4x20
6.3	2NOR0094	4	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A3K)-4x12
6.4	3KUN0222	4	Zwischenstück Rahmen UKV
6.5	2SON0013	1	Microsnap Lagerbeutel 60x130x0,05

MONTAGESTÜCKLISTE

7	1ELE0042	1	STK-UKV-N16-N8-PE24 Klemmleiste UKV mit Steckklemmen N=14+2-7+1 PE=21+3 Federsteckanschluss bis 4mm ² Schraubanschluss bis 25mm ² Stromstärke: bis 76A Stromspannung: bis 450V IP20
7.1	3KUN1818	1	KMST-UKV Halter Steckklemmen UKV
7.2	2ELE2288	1	STK-N16 Zusätzliche N-Schiene 14+2 Federsteckanschluss bis 4mm ² Schraubanschluss bis 25mm ² Stromstärke: bis 76A Stromspannung: bis 450V IP20
7.3	2ELE2290	1	STK-N8 zusätzliche N-Schiene 7+1 Federsteckanschluss bis 4mm ² Schraubanschluss bis 25mm ² Stromstärke: bis 76A Stromspannung: bis 450V IP20

MONTAGESTÜCKLISTE

7.4	2ELE2293	1	STK-PE24 zusätzliche PE-Schiene 21+3 Federsteckanschluss bis 4mm ² Schraubanschluss bis 25mm ² Stromstärke: bis 76A Stromspannung: bis 450V IP20
7.5	2NOR0202	4	Pan Head Kreuzschlitz 4x20
7.6	2SON0013	1	Microsnap Lagerbeutel 60x130x0,05
8	1MET0003	1	Geräteträger MV/KV 3-reihig
8.1	3MET1334	3	Hutschiene 7,5mm; L=260mm
8.2	3MET1477	2	Längsschiene MV/KV 3-reihig
9	3KUN0277	1	Abdeckung AKV/UKV 3-reihig Alphatec
10	1TUE0010	1	Tür UKV/AKV 3.36 montiert
10.1	3MET1474	1	Tür 3.36 UKV/AKV
10.2	3KUN0219	2	Scharnier AKV/UKV
10.3	3KUN0207	1	Türverschluss AKV/UKV montiert
11	3MET1479	1	Rahmen 3.36 UKV/UMV
12	3KUN0259	4	Putzhaken
13	2ELE2271	1	Aufkleber Auflistung Stromkreise

Montageanweisung: Hilfestellung zur Montage UKV allgemein Nr. MA 1029_001



Montageanweisung: Hilfestellung zur Montage UKV allgemein Nr. MA 1039



Die Bebilderung, dient nur zur Unterstützung, genauere Angaben zu Artikel und Stückzahl ist der Montagestückliste zu entnehmen.

Diese Aufkleber sind seitlich an der Stretchfolie anzubringen, ist an der Seite nicht ausreichend Platz, nur dann, kann der Aufkleber auf der Oberseite des Kartons angebracht werden.



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Montage Unterverteilungen

Nr.: AA0015_001

Besteht ein Produkt aus zwei Teilen, sind diese mit einem **Paketband** zu verbinden.



Diese Wannen sind **nur für den Kunden Elektro Kellner** zu verwenden.
Zu erkennen an der gelaserten Schneidekante an der Längsseite.



gelaserte Kante



Wird eine Türe mit Kunststoffeinsatz verpackt, ist auf dem Karton der Aufkleber anzubringen, dass es sich um eine Türe mit Kunststoffeinsatz handelt.

Achtung:

Ist absehbar, dass ein Auftrag nicht bis 14 Uhr fertig gestellt werden kann, ist dies dem Hauptbüro unverzüglich zu melden.

Bei der Montage von lackierten Rahmen und Türen, sind unbedingt die am Arbeitsplatz zur Verfügung liegenden

„weißen Baumwollhandschuhe“

zu verwenden.



Bei verschmutzten pulverbeschichteten Blechteilen, sind diese mit dem dafür vorgesehenen Reinigungsmittel zu reinigen.